

Программирование

Программирование даты

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- %- → %- → ИТОГ → 7 → ИТОГ → %- → %- → ИТОГ → введите дату → ИТОГ

Программирование времени

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- %- → %- → ИТОГ → 7 → ИТОГ → %- → ИТОГ → введите время → ИТОГ

Программирование заголовка и окончания чека

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- 5 → 7 → ИТОГ → 4 → ИТОГ → введите время → ИТОГ
- С помощью клавиатуры наберите заголовок чека, при этом вспомогательные клавиши:
 - № - выравнивание строки посередине чека
 - %- и %+ - переход от символа к символу
 - Х - стирание всей строки
 - С - стирание одного символа
 - О1 - переключение заглавных - строчных букв
 - О2 - переключение английского языка - русского - цифр
 - ПИ - распечатка строки
- В конце нажмите ИТОГ

Открытие / закрытие секций

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- 5 → 7 → ИТОГ → 7 → наберите номер отдела → %- → %- → ИТОГ
- клавишами %- и %+ Выберите закрыть или открыть отдел
- нажмите ИТОГ

Программирование наименования секции

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- 5 → 7 → ИТОГ → 7 → наберите номер отдела → ИТОГ
- С помощью клавиатуры наберите название отдела, при этом вспомогательные клавиши:
 - № - выравнивание строки посередине чека
 - %- и %+ - переход от символа к символу
 - Х - стирание всей строки
 - С - стирание одного символа
 - О1 - переключение заглавных - строчных букв
 - О2 - переключение английского языка - русского - цифр
 - ПИ - распечатка строки
- нажмите ИТОГ

Программирование налогов

- Нажмите несколько раз клавишу Р , пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация

- 5 → 7 → ИТОГ → 6 → ИТОГ → введите номер налога → ИТОГ → наберите название налога → ИТОГ → %+ → ИТОГ → наберите величину налога → ИТОГ → P

Ограничение цены

Программирование опций

- Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → %+ (Опции ККМ на индикаторе) → Итог → Выбор через %+ нужной опции → Итог → Выбор да или нет через %+ → Итог

Программирование безналичного и других типов оплаты

- Нажмите несколько раз клавишу P, пока на индикаторе не появиться: ВЫБОР РЕЖИМА <1> Регистрация
- 5 → 7 → %- → %- → %- → введите номер программируемой оплаты → ИТОГ → наберите название оплаты → ИТОГ → %+ → ИТОГ → %+ → ИТОГ → P

Программирование скидок

- Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → Итог → Указываем величину от 0 до 99,99 → Итог → %+ → Указываем разрешение → Итог

Программирование типов шрифтов

Яркость печати

- Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → %+ → %+ → Итог → Итог → %+ (в зависимости от необходимого уровня контрастности) → Итог

Программирование базы товаров

- Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → Итог → Ввести букву именованя → ПИ (так со всеми буквами) → Итог → Через +/- меняем свойства товара (Штрих-код, Цена, Отдел и т.д.) → Итог → Набираем числовое значение → Итог

Работа с фискальной памятью

Фискализация, ввод в эксплуатацию

- Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → 500550 (Пароль налогового инспектора) → Итог → Итог
- Введите РЕГ → Итог → Итог → Введите ИНН → Итог → Итог → Введите дату → Итог → Введите пароль → Итог → ПИ

Фискальные отчеты

По датам полный, сокращенный

- Полный: Итог → %- → Итог → Введите пароль 500550 → 3 → Итог → Ввести начальную дату → Итог → Ввести конечную дату → Итог
- Сокращенный: Итог → %- → Итог → Введите пароль 500550 → 3 → %- → Ввести начальную дату → Итог → Ввести конечную дату → Итог

По номерам смен полный, сокращенный

- Полный: Итог → %- → Итог → Введите пароль 500550 → 4 → Итог → Ввести номер начальной смены → Итог → Ввести номер конечной смены → Итог
- Сокращенный: Итог → %- → Итог → Введите пароль 500550 → 4 → %- → Ввести номер начальной смены → Итог → номер конечной смены → Итог

Работа с ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная)

Заккрытие архива ЭКЛЗ:

- Включить питание → Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → 8 → Ввод пароль 500550 → Итог

Открытие архива (активизация) ЭКЛЗ:

- Включить питание → Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → %- → Итог → Ввести дату → Итог → ПИ

Отчеты ЭКЛЗ

По датам / сменам (полный, сокращенный)

- По датам: Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → %+ → %+ → %+ → %+ → Итог → Полный: да или нет через %+ → Итог → Ввести дату начала → Итог → Ввести дату конца → Итог
- По сменам: Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → Полный: да или нет через %+ → Итог → Ввести номер начальной смены → Итог → Ввести номер конечной смены → Итог

По конкретной смене

- Итог → %+ → %+ → %+ → Итог → 7 → Итог → %+ → Итог → Ввести номер смены → Итог

Технологическое обнуление:

- Итог → %- → %- → Итог → 8 → Итог → %- → Итог → ПИ